



SATEL update magazine Juli 2017

Satel heeft nieuwe firmware voor diverse apparatuur uitgebracht evenals vernieuwde software, welke veel functies toevoegen en de functionaliteiten uitbreiden.

INTEGRA v1.17

- Geschikt voor DLOADX v1.17,
- Nieuwe aangepaste Nederlandse standaard instellingen. Standaard aan:
 - **Opties > Telefoon opties** – Extern modem , Modem ISDN/GSM/ETHM en Beantwoord ETHM/GSM,
 - **Opties > Telefoon opties** - NTP tijdserver adres : 193.78.240.12
 - **ETHM-1 Plus module** – DLOADX > ETHM-1 verbinding,
 - **Opties > Overige opties** – Geen SATEL Server storingsmelding,
 - **Opties > Overige opties** – Geen SMTP Server storingsmelding,
 - **Uitgangen > Uitgang groepen** – In groep 1 alles geactiveerd,
 - **Bediendeel opties** – “Snelkeuze” aan,
 - **Bediendeel opties** – “Stop uitgangsvertraging” aan,
 - **Bediendeel functies (nieuw)** – Ingangsvertraging signalen van blokken – alles aan,
 - **Bediendeel functies (nieuw)** – Uitgangsvertraging signalen van blokken – alles aan.
- Ondersteund de nieuwe firmware versies van de ACU-100 met v4.04, ACU-250 met v4.04, ACU-120 met v5.03 en ACU-270 met v5.03, welke nieuwe functionaliteiten bieden voor de ATD-100, AMD-101, AOD-200 en AOCD-250 detectoren,
- Geschikt voor ETHM-1 Plus firmware v2.04,
- Ondersteund voor de AOD-200 en AOCD-250 detectoren op een ACU-100 met firmware versie v4.04,
- Het is nu mogelijk om 1 zone voor de AMD-101 detector te selecteren (alleen het externe contact),
- Bediendeel functie toevoeging: de ingangsvertraging en uitgangsvertraging signalen zijn nu apart en per blok te definiëren,
- Verwijderde bediendeel opties "Ingangsvertraging signalen" en "Uitgangsvertraging signalen",



Opmerking!

Na het updaten van de INTEGRA zullen de nieuwe ingangsvertraging en uitgangsvertraging signalering per blok moeten worden ingesteld! De oude signaleringsopties werken dan niet meer.

- ABAX synchronisatie na het beëindigen van de service mode wordt alleen nog uitgevoerd indien een ABAX apparaat toegevoegd of verwijderd is,
- Verbeteringen voor draadloze communicatie is toegevoegd,
- Verbeterde ARU-100 draadloze doorgifte functionaliteit,



- De insteltijd voor Uitgangen kan nu ingesteld worden met een nauwkeurigheid tot 0,1 seconde,
- INTEGRA 128-WRL: verbeterde GSM ondersteuning,
- INTEGRA 128-WRL: verbeterde SIA-IP meldkamer ondersteuning,
- INTEGRA 128-WRL LEON – verbeteringen in ABAX,
- INTEGRA 256 Plus: verbeteringen in het controleren van draadloze uitgangen,
- Verbeterde bediendeel identificatie functie,
- Functie verbetering voor “Schema gebruikers” welke om middernacht werden verwijderd (indien niet mee geldig) en daardoor een alarm veroorzaakte in het systeem,
- INTEGRA 64/128/256 Plus: verbeterde Meldkamer SMS notificatie functie (vereiste firmware in de GSM module> = x.15 2017-03-14 (wordt niet in NL gebruikt)),
- SMS notificatie is toegevoegd voor bij gebruik van de “hulp” knoppen in INTEGRA CONTROL (vasthouden voor 3 sec. van * Brand, 0 medisch of # Paniek),
- Verbeterde zone test functionaliteit,
- Verbeterde functionaliteit van uitgangsfunctie "85. Code gebruikt & In/Uit".

DLOADX v1.17.001

- Geschikt voor INTEGRA firmware v1.17,
- Geschikt voor ACU-120 en ACU-270 controllers met firmware v5.03,
- Configureren van de AOD-200 en AOCD-250 draadloze Dual bewegingsdetectoren op een ACU-100 controller met firmware v4.04 is mogelijk gemaakt,
- Ondersteuning voor temperatuur correctie tot +/- 3,5 C. in de ATD-100 draadloze temperatuur detector (ACU-120 or ACU-270 met firmware v5.03 vereist),
- SMS notificatie is toegevoegd bij bediendeel ETHM-1 (Telefoon berichten> Toekenning gebeurtenissen tabblad > Paniek/Brand/Medisch tabblad) voor bij gebruik van de “hulp” knoppen in INTEGRA CONTROL (vasthouden voor 3 sec. van * Brand, 0 medisch of # Paniek),
- De weergave in het logboek is gecorrigeerd (o.a. de weergave van draadloze uitgangen is verbeterd),
- Bediendeel functie toevoeging: de ingangsvertraging en uitgangsvertraging signalen zijn nu apart en per blok te definiëren,

Toon ingangsvertraging van blokken:																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Toon uitgangsvertraging van blokken:																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Ingangsvertraging van blokken:																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Uitgangsvertraging van blokken:																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

- Verwijderde bediendeel opties "Ingangsvertraging signalen" en "Uitgangsvertraging signalen" (nog wel voor oudere firmware te gebruiken),



Overige opties	
☐	Stil PANIEK alarm
☒	Ingangsvertr. signalen
☒	Uitgangsvertr. signalen
☒	Alarm signalen



Opmerking!

Na het updaten van de INTEGRA zullen de nieuwe ingangsvertraging en uitgangsvertraging signalering per blok moeten worden ingesteld! De oude signaleringsopties werken dan niet meer.

- De insteltijd voor Uitgangen kan nu ingesteld worden met een nauwkeurigheid tot 0,1 seconde (rechtermuisknop in de insteltijd kolom en klik bewerk),
- Het converteren van een INTEGRA 128-WRL naar een INTEGRA 256 is gecorrigeerd,
- Correctie bij weergave van het DNS adres in de ETHM-1 module, indien automatisch verkrijgen is ingesteld.

GUARDX v1.17

- Geschikt voor ETHM-1 firmware v2.04,
- Geschikt voor INTEGRA firmware v1.17.

DLOAD10 v1.00.046

- Geschikt voor de ACU-120 en ACU-270 draadloze controllers met firmware v5.03,
- Geschikt voor de AOD-200 en AOCD-250 detectoren op een ACU-120 en ACU-270 controllers met versie v5.02 of later,
- Geschikt voor AOD-200 en AOCD-250 detectoren op een ACU-100 controllers met versie v4.04 of later,
- Verbeteringen in het mechanisme voor het toevoegen/verwijderen van draadloze apparaten.

ETHM-1 Plus 2.04

- Verbeterde PUSH notificatie functie,
- Verbeterde communicatie met INTEGRA Control,
- Verbeterde meldkamer functies in het SIA-IP formaat,
- Verbeterde LAN prestatie.

INT-TSI



Opmerking!

Bij het updaten van de INT-TSI builder software dient ook de INT-TSI van nieuwe STM en OS firmware voorzien te worden, houd hier rekening mee.

Indien u dit niet wenst te doen, update de TSI-Builder software dan niet.

INT-TSI OS 7.2.2873

- Verbeteringen in het hanteren van H264 en MPEG4 streams,
- Nieuwe H-264 codes voor IP-camera's toegevoegd.

INT-TSI v1.7.20



- Verbeteringen voor de "Rolliik knop" widget is toegevoegd,
- De prestaties en de werkingsstabiliteit van het apparaat zijn verbeterd.

TSI Builder v1.2.5

- De "Build" optie is vervangen voor de "Clear and Build" functie, maar heet nog gewoon "Build",
- De positionering van iconen in de screensaver balk is verbeterd,
- Een optie is toegevoegd voor het synchroniseren van de bediendeel configuratie. Er kan nu een specifieke zone ingesteld worden om de "Remote configuratie" optie in het bediendeel te activeren.

ACCO-SOFT LT 1.07.04

- Verbeteringen in het logboek,
- Verbeteringen in de "Vergelijking" functionaliteit.