



ND 100 GLT Panieknop



- ▶ **Overvalknop in gelijkstroomtechniek (GLT)**
- ▶ **Aan te sluiten op een inbraakcentrale**
- ▶ **Sabotagecontact**
- ▶ **Opbouw- en inbouwmontage van kabel mogelijk**
- ▶ **Kap met deksel als inschakelbeveiliging (optioneel)**

De overvalknop ND 100 GLT wordt gebruikt om onopvallend met de hand alarmen in werking te stellen op werkplekken die potentieel gevaar lopen overvallen te worden, zoals banken, juwelierszaken, winkels, particuliere woningen etc.

Certificaten en goedkeuringen

Regio	Certificering	
Duitsland	VdS	G 195065, C ND 100 GLT
Europa	CE	ND 100 GLT

Meegeleverde onderdelen

Type	Aantal	Component
ND 100 GLT	1	Overvalknop incl. kleefzegel

Technische specificaties

Alarmcontact (wisselcontact)	30 V _~ /300 mA
Sabotageschakelaar (wisselcontact)	30 V _~ /300 mA
Omgevingstemperatuur	0 °C tot 50 °C
Omgevingsklimaat	DIN 40 040 R14
Beschermingsklasse	IP 40
Milieuklasse	2
Behuizing	
• Materiaal behuizing	ABS
• Kleur behuizing	RAL 9002
• Kleur deksel	Grijs
Gewicht	Ca. 0,07 kg
Afmetingen (D x H)	81 x 31 mm

Bestelinformatie

ND 100 GLT Panieknop**ISC-PB1-100**

Voor met de hand in werking te stellen stille alarmen op werklocaties die het risico lopen overvallen te worden

Nederland:
Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5600 JB Eindhoven
Telefoon: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

België:
Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Telefoon: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Vertegenwoordigd door