



Fibra-productlijn

## LineSupply (45 W) Fibra

Module voor extra voeding van Fibra-apparaten.



3  
GRADE  
EN 50131


IN PROGRESS

PD 6662  
2017

Dit bekabelde apparaat maakt onderdeel uit van de **Fibra-productlijn**. Alleen geaccrediteerde Ajax Systems-partners mogen de Fibra-producten verkopen, installeren, en beheren.



Er is ook een **LineSupply (75 W) Fibra**-versie verkrijgbaar, deze heeft een groter uitgangsvermogen en twee uitgangsbussen in plaats van één.



### Voeding voor aangesloten apparaten

- Uitgangsvermogen per bus – 30 W
- Busvoeding voor elke configuratie van Fibra-apparaten
- Verlenging van de Fibra-kabel tot maximaal 2 000 m<sup>1</sup>
- Reservevoeding met de batterij bij uitval van de hoofdvoeding




### Beveiliging tegen sabotage

- Sabotagealarm<sup>2</sup>
- Bescherming tegen kortsluiting en overspanning
- Voeding van Fibra-apparaten is niet afhankelijk van de hub
- Moduleverificatie om spoofing te voorkomen



### Fibra communicatietechnologie

- Bekabeld verbinding bereik tussen de module en de hub tot maximaal 2 000 m<sup>1</sup>
- Versleutelde communicatie
- Regelmatige peiling om de huidige statussen van het apparaat weer te geven



### Snelle installatie en instelling

- Koppelen met de hub via het scannen van de bus of de QR-code
- Configuratie en testen op afstand of ter plaatse
- Eenvoudige montage in Case (apart verkrijgbaar)
- Eenvoudig onderhoud

De productlijnen **Superior**, **Fibra**, en **Baseline** zijn onderling compatibel. Hierdoor kunnen systemen van elke configuratie en project van verschillende grootte geconfigureerd worden.

<p><b>Voldoet aan de normen</b></p> <p>EN 50131 (Grade 3) (in progress) PD 6662:2017</p>	<p><b>Compatibiliteit</b></p> <p><b>Hubs</b> Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G)</p>	<p><b>Communicatie met bedieningspaneel</b></p> <p>Fibra-communicatietechnologie</p> <p><b>Bekabeld verbinding bereik</b> tot maximaal 2 000 m Met U/UTP cat.5,4 × 2 × 0,51-kabel</p> <p><b>Aanbevolen kabels</b> U/UTP cat.5, 4 × 2 × 0,51 (koperen geleider)</p> <p>signaalkabel 4 × 0,22 (koperen geleider)</p>	<p><b>Voeding voor aangesloten apparaten van derden</b></p> <p><b>Aantal uitgangsbussen</b> 1 LineSupply (75 W) Fibra heeft een uitgangsvermogen van 75 W en twee uitgangsbussen</p> <p><b>Uitgangsspanning</b> 24 V<sup>==</sup></p> <p><b>Maximale uitgangsstroom</b> 1.25 A (voor elke uitgang bij gebruik van LineSupply Fibra 75 W)</p>
<p><b>Vermogen</b></p> <p><b>Hoofd</b> 100–240 V~ 50/60 Hz 0,7 A</p> <p><b>Reserve</b> Batterij van 12 V<sup>==</sup> met een capaciteit van 7–18 Ah De batterij is niet inbegrepen bij de volledige set</p>	<p><b>Installatie</b></p> <p><b>Operationeel temperatuurbereik</b> van -10°C tot +40°C</p> <p><b>Operationele luchtvochtigheid</b> tot 75%</p>	<p><b>Behuizing</b></p> <p><b>Kleur</b> wit, zwart</p> <p><b>Afmetingen</b> 160 × 85 × 53 mm</p> <p><b>Gewicht</b> 455 g</p>	<p><b>Volledige set</b></p> <p>LineSupply (45 W) Fibra Voedingskabel Aansluitkabel voor batterij Twee aansluitadapters Snelstartgids</p> <p>Case is niet inbegrepen in de complete set en is los van LineSupply (45 W) Fibra verkrijgbaar</p>

1 – Bij gebruik van een U/UTP cat.5, 4 x 2 x 0,51 kabel.

2 – De module heeft geen sabotagebeveiliging. Om de LineSupply (45 W) Fibra te beschermen tegen sabotage, installeert u deze in de Case (apart verkrijgbaar). Case heeft een sabotagebeveiliging die aangesloten wordt op LineSupply.



Scan de QR-code voor gedetailleerde informatie of klik op de link:  
[ajax.systems/support/devices/linesupply-fibra/](https://ajax.systems/support/devices/linesupply-fibra/)

✉ support@ajax.systems  
📍 @AjaxSystemsSupport\_Bot  
🌐 ajax.systems