



Fibra-productlijn

LineSupply (75 W) Fibra

Module voor extra voeding met een vermogen van 75 W en twee Fibra-uitgangsbussen.




3
GRADE
EN 50131


IN PROGRESS

PD 6662
2017

Dit bekabelde apparaat maakt onderdeel uit van de **Fibra-productlijn**. Alleen geaccrediteerde Ajax Systems-partners mogen de Fibra-producten verkopen, installeren, en beheren.




LineSupply (45 W) Fibra is ook verkrijgbaar, met een lager vermogen en één uitgangsbuss in plaats van twee.




Voeding voor aangesloten apparaten

- Splitst één Fibra-kabel in twee
- Vermogen van 30 W per uitgangsbuss, vermogen van 15 W voor het opladen van de reservebatterij
- Busvoeding voor elke configuratie van Fibra-apparaten
- Verlenging van de Fibra-kabel tot maximaal 2 000 m¹
- Reservevoeding met de batterij bij uitval van de hoofdvoeding



Beveiliging tegen sabotage


- Sabotagealarm²
- Bescherming tegen kortsluiting en overspanning
- Voeding van Fibra-apparaten is niet afhankelijk van de hub
- Moduleverificatie om spoofing te voorkomen



Fibra

communicatietechnologie

- Bekabeld verbindingbereik tussen de module en de hub tot maximaal 2 000 m¹
- Versleutelde communicatie
- Regelmatige peiling om de huidige statussen van het apparaat weer te geven



Snelle installatie en instelling

- Koppelen met de hub via het scannen van de bus of de QR-code
- Configuratie en testen op afstand of ter plaatse
- Eenvoudige montage in Case (apart verkrijgbaar)
- Eenvoudig onderhoud

De productlijnen **Superior**, **Fibra**, en **Baseline** zijn onderling compatibel. Hierdoor kunnen systemen van elke configuratie en project van verschillende grootte geconfigureerd worden.

<p>Voldoet aan de normen</p> <p>EN 50131 (Grade 3) (in progress) PD 6662:2017</p>	<p>Compatibiliteit</p> <p>Hubs Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G)</p>	<p>Communicatie met bedieningspaneel</p> <p>Fibra-communicatietechnologie</p> <p>Bekabeld verbinding bereik tot maximaal 2 000 m Met U/UTP cat.5, 4 x 2 x 0,51-kabel</p> <p>Aanbevolen kabels U/UTP cat.5, 4 x 2 x 0,51 (koperen geleider)</p> <p>signaalkabel 4 x 0,22 (koperen geleider)</p>	<p>Voeding voor aangesloten apparaten van derden</p> <p>Aantal uitgangsbussen 2 LineSupply (45 W) Fibra heeft één uitgangsbuss</p> <p>Uitgangsspanning 24 V⁼⁼</p> <p>Maximale uitgangsstroom 1.25 A (voor elke uitgang)</p>
<p>Vermogen</p> <p>Hoofd 100–240 V~ 50/60 Hz</p> <p>Reserve Batterij van 12 V⁼⁼ met een capaciteit van 7–18 Ah De batterij is niet inbegrepen bij de volledige set</p>	<p>Installatie</p> <p>Operationeel temperatuurbereik van -10°C tot +40°C</p> <p>Operationele luchtvochtigheid tot 75%</p>	<p>Behuizing</p> <p>Kleur wit, zwart</p> <p>Afmetingen 160 x 85 x 53 mm</p> <p>Gewicht TBC</p>	<p>Volledige set</p> <p>LineSupply (75 W) Fibra Voedingskabel Aansluitkabel voor batterij Twee aansluitadapters Snelstartgids</p> <p>Case is niet inbegrepen in de complete set en is los van LineSupply (75 W) Fibra verkrijgbaar</p>

1 – Bij gebruik van een U/UTP cat.5, 4 x 2 x 0,51 kabel.

2 – De module heeft geen sabotagebeveiliging. Om de LineSupply (75 W) Fibra te beschermen tegen sabotage, installeert u deze in de Case (apart verkrijgbaar). Case heeft een sabotagebeveiliging die aangesloten wordt op LineSupply.



Scan de QR-code voor gedetailleerde informatie of klik op de link:
ajax.systems/support/devices/linesupply-fibra/

✉ support@ajax.systems
📍 @AjaxSystemsSupport_Bot
🌐 ajax.systems