

# INT-E

## ZONE UITBREIDINGSMODULE

De uitbreidingsmodule is ontworpen voor gebruik met **INTEGRA**, **INTEGRA Plus** en **VERSA** alarmsystemen. Dit apparaat vervangt de CA64-E module. De **INT-E** is voor uitbreiding van het systeem met 8 bedrade zones en met de mogelijkheid om direct rolluik en tril detectoren aan te sluiten. De extra sabotage ingang voorziet in het detecteren van het ongeautoriseerd openen van de behuizing waar de module in geïnstalleerd is.

- systeem uitbreiding met 8 zones
- NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC en 3EOL (voor INTEGRA Plus alarmsystemen) configuratie ondersteuning
- ondersteuning voor het aansluiten van tril en rolluik detectoren
- mogelijkheid om op de **RS-485** bus aan te sluiten (firmware update via de bus)



## TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsvoltage	12 V DC
Werking temperatuurbereik	-10 °C...+55 °C
Standby mode verbruik	35 mA
Max. verbruik	80 mA
Gewicht	47 g
Maximale luchtvochtigheid	93±3%
Afmetingen	80 x 57 mm
Milieu-klasse conform de EN50130-5	II
+12V uitgangsbelaasting	2,5 A / 12 V DC
Security grade conform de EN 50131 (zonder voeding)	Grade 3
Security grade conform de EN 50131 (met APS-412 voeding)	Grade 2

