

MPT-300

HANDZENDER VOOR HET MICRA SYSTEEM

Multifunctionele handzender voor het bedienen van het MIRA systeem. Deze maakt het niet alleen mogelijk het alarmsysteem in of uit te schakelen maar ook kan deze de Paniek functie activeren en andere apparaten aansturen die op het MICRA systeem aangesloten zijn, bijvoorbeeld een toegangsdeur. U kunt iedere knop vrij programmeren zodat deze voldoen aan uw wensen.

Eigenschappen:

- inschakelen/uitschakelen, activeren paniek alarm, in/uitschakelen van apparaten aangesloten op het MICRA systeem,
- vijf knoppen waarvan de werking individueel geprogrammeerd kan worden in het MICRA systeem zodat deze voldoen aan de eisen van de gebruiker,
- Hanger voor het vastmaken van sleutels,
- ontwerp van de handzender zorgt ervoor dat u niet per ongeluk de knoppen indrukt als deze in uw zak zit,
- lage batterij detectie en indicatie op de handzender bij gebruik in het MICRA systeem,

Toepassing:

Bedienen van het MICRA systeem in kleine gebouwen zoals kiosken, zomerhuisjes, boutiques, caravans, boten etc.

Inhoud:

Handzender, 2 CR2016 batterijen, sleutelhanger, gebruikershandleiding



TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen behuizing	38 x 78 x 16 mm
Werking temperatuurbereik	-10...+55 °C
Gewicht	30 g
Maximale luchtvochtigheid	93 ±3%
Werking frequentieband	433,05 ÷ 434,79 MHz
Radio communicatiebereik (in open veld)	naar100 m
Batterij	2 x CR2016 3V
Milieu-klasse conform de EN50130-5	II