



Superior-producten

## DoorProtect S Plus Jeweller

Draadloze openingsdetector met tril- en kantelsensoren.



2  
GRADE  
EN 50131

PD 6662  
2017

SOON  
INCERT


SOON  
SSF

SOON  
NFA2P

### Wat is er nieuw

Baseline <b>DoorProtect Plus Jeweller</b>	Superior <b>DoorProtect S Plus Jeweller</b>
1 reedrelais	<b>2 reedrelais</b>
SmartBracket-montagepaneel zonder bevestigingsschroef	<b>SmartBracket-montagepaneel met bevestigingsschroef</b>
Standaardbatterij	<b>Verbeterde batterij</b>
Glanzende behuizing	<b>Matte behuizing</b>
Beschikbaar voor alle PRO's	<b>Alleen beschikbaar voor geaccrediteerde partners</b>

Dit apparaat is een **Superior-product**. Superior-producten zijn geavanceerde versies van Jeweller-apparaten. Deze productlijn is ontwikkeld voor projecten. Alleen geaccrediteerde Ajax Systems-partners mogen de Superior-producten aanschaffen, installeren en beheren.




### Meerdere mogelijkheden in één apparaat

- 2 reedschakelaars voor openingsdetectie
- Versnellingsmeter om schokken, trillingen en veranderingen van de hoek te detecteren



### Jeweller -communicatietechnologie

- Tot maximaal 1.200 m radiocommunicatie in een open ruimte
- Data is versleuteld gedurende het verzendproces
- Regelmatige peiling om de huidige statussen van het apparaat weer te geven




### Feilloos zelfstandig

- De batterij heeft een levensduur van 5 jaar
- Meldingen als batterij bijna leeg is
- Voorgeïnstalleerde Panasonic-batterij



### Extra functies

- Connector voor een detector van derden met een NC-contact (normaal gesloten)
- Bel-functie: Ajax-sirenes maken een speciaal geluid als de deur opengaat



### Betrouwbare detectie


- Voorzien van 2 reedschakelaars en 2 magneten (klein en groot)
- Kunststof reedrelais: duurzamer dan die van glas
- De schok- en kantelsensoren kunt u in de app instellen



### Bestand tegen sabotage

- Sabotagealarm
- Apparaatverificatie om spoofing te voorkomen
- Bevestigingsschroef om het apparaat aan SmartBracket te bevestigen





## Snel installeren en instellen

- Koppeling met een hub via een QR-code
- Bediening en configuratie op afstand via de app
- Gemakkelijk te installeren of vervangen

De productlijnen Superior, Fibra, en Baseline zijn onderling compatibel. Dit opent talloze mogelijkheden voor het bouwen van systemen van vrijwel elke configuratie.

<p><b>Naleving van de normen</b></p> <p>EN 50131-2-6 (Grade 2)  EN 50131-2-8  PD 6662:2017  INCERT (binnenkort verkrijgbaar)  SSF (binnenkort verkrijgbaar)  NFA2P (binnenkort verkrijgbaar)</p>	<p><b>Compatibiliteit</b></p> <p><b>Hubs</b>  Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G),  Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G),  Hub Hybrid (4G)</p> <p><b>Signaalversterkers</b>  ReX, ReX 2</p>	<p><b>Communicatie met bedieningspaneel</b></p> <p><b>Jeweller-communicatietechnologie</b></p> <p><b>Frequentiebanden</b>  868,0 – 868,6 MHz</p> <p><b>Communicatiebereik</b>  tot 1200 m  In een open ruimte</p>	<p><b>Detectie</b></p> <p><b>Gevoelige elementen</b>  2 × reedrelais  1 × versnellingsmeter</p> <p><b>Hulpbron van de sensor</b>  2.000.000 openingen</p> <p><b>Gevoelighedsniveau trilsensor</b>  3 niveaus  In de Ajax-app aan te passen door een PRO of gebruiker met beheerdersrechten.</p> <p><b>Activeringsdrempel kantelsensor</b>  van 5° tot 25°  Aan te passen door PRO of een gebruiker met beheerdersrechten in de Ajax-app</p> <p><b>Verbinding met detector van derden</b>  detector met het standaard gesloten (NC) verbindingstype</p>
<p><b>Voeding</b></p> <p><b>Batterij</b>  1 × CR123A</p> <p><b>Levensduur van de batterij</b>  tot 5 jaar</p> <p><b>Fabrikant</b>  Panasonic</p>	<p><b>Installatie</b></p> <p><b>Temperatuurbereik</b>  van -10 °C tot +40 °C</p> <p><b>Luchtvochtigheid</b>  tot 75%</p> <p><b>Veiligheidsklasse</b>  IP50</p>	<p><b>Behuizing</b></p> <p><b>Kleur</b>  wit, zwart</p> <p><b>Afmetingen</b>  103 × 22 × 21 mm</p> <p><b>Gewicht</b>  37 g</p>	<p><b>Volledige set</b></p> <p>DoorProtect S Plus Jeweller  2 magneten (klein en groot)  1 × CR123A-batterij  (voorgeïnstalleerd)  SmartBracket met bevestigingsschroef  Installatieset  Aansluitklem gemonteerd op de buitenkant  Snelstartgids</p>



Scan voor gedetailleerde informatie de QR-code of klik op de link:

[ajax.systems/support/devices/doorprotect-s-plus/](https://ajax.systems/support/devices/doorprotect-s-plus/)

- ✉ support@ajax.systems
- 📍 @AjaxSystemsSupport\_Bot
- 🌐 ajax.systems